

INVERTER 300 W

12V DC - 220V AC



Tensione d'Ingresso	12,8V - 13,2V
Tensione di uscita	230V +/- 5%
Tensione di funzionamento	11V - 15V
Potenza	300W
Picco di potenza	600W
Uscita USB	DC 5V - 1.000 mA
Forma d'onda l uscita	Sinusoidale modificata
Efficienza	> 80%
Tensione a vuoto	0,2A - 0,3A
Allarme bassa tensione	10,5V +/- 0,5V
Protezione bassa tensione	9,5V +/- 0,5V
Protezione alta tensione	15,5V +/- 0,5V
Protezione sovraccarico	$\geq 360W$
Protezione cortocircuito	SI
Temperatura d'esercizio	-10°C - 40°C
Fusibile protezione	1 esterno 40A
Cavo	Cavo con pinze + presa accendisigaro
Peso	1,0 kg